



# Datenblatt

## Stromerzeuger: 200 kVA

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Nennleistung:</b>      | 200 kVA<br>Leistungsfaktor: 0,8<br>Prime 163 kW<br>Cont. 146 kW   |
| <b>Abgänge Drehstrom:</b> | 1 Stück Powerlock 5. Pol oder Festanschluss   |
| <b>Netzeigenschaften:</b> | Spannung: 230/400V AC<br>Frequenz: 50Hz<br>Nennstrom: 240A  |
| <b>Details:</b>           | Metallgehäuse<br>Schutzart IP44<br>Kraftstofftank (intern): 1000 Liter<br>Sicherheitswanne mit Leck Überwachung<br>Kraftstoffverbrauch: ca. 20 l/h bei 75%<br>Schalldruckpegel: 92 dB<br>Kranpunkte<br>Staplertaschen<br>Externe Tankanschlüsse |
| <b>Betriebsarten:</b>     | Manueller Betrieb<br>Autostart (Remote-Start)<br>Synchronisierbar<br>Powermanagement  |
| <b>Maße und Gewicht:</b>  | H x B x T in mm: 2480 x 4830 x 1200<br>Gewicht: trocken 4026 kg<br>voll 4850 kg   |

